

	Installationsschritte		
	<p>① Decke Perkussionsbohrer</p>	<p>② Decke Kreuz Aufhängung Platte Selbstschneidende Schraube Schraubenzieher</p>	<p>③ Decke L N ⊕</p>
	<p>④ Decke Expansionsrohr Hammer</p> <p>1. Markieren Sie mit dem Kreuzschlüssel an der Decke die zu bohrenden Löcher für die selbstschneidenden Schrauben und schlagen Sie dann das Dehnungsrohr in die Decke.</p>	<p>2. Befestigen Sie den Hängeschlüssel mit den selbstschneidenden Schrauben im Inneren des Deckenausdehnungsrohrs. Ziehen Sie die untere Halteschraube mit einem Schraubendreher fest.</p>	<p>3. Die Drähte in der Decke und Lampen und Laternen Null-Draht zu Null-Draht, Feuer-Draht zu Feuer-Draht, Erdungsdraht zu Erdungsdraht verbunden sind, und ziehen Sie dann den Draht mit der Verdrahtung Kappe und Krawatte mit Klebeband.</p>
	<p>⑤ Decke</p> <p>4. Stellen Sie die Länge des Drahtseils ein, um den Leuchtenkörper auf die richtige Höhe einzustellen.</p>	<p>⑥ Decke</p> <p>5. Legen Sie die Deckenplatte an die Decke, richten Sie die seitlichen Löcher der Ansaugscheibe und das Kreuzloch der Aufhängeplatte aus, schrauben Sie die Rundkopfschrauben mit einem Schraubenzieher in die Schraublöcher der Aufhängeplatte und verriegeln Sie sie.</p>	<p>⑦ Decke</p> <p>6. Die Installation ist abgeschlossen.</p>
	<p>Vorsichtsmaßnahmen</p>		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie vor dem Einbau, ob die Ersatzteile vollständig und die Lampen intakt sind. 2. Schalten Sie den Strom aus, bevor Sie die Lampe installieren und verkabeln. 3. bei der Installation der Glühbirne, verwenden Sie bitte die Glühbirne niedriger als die Wattzahl auf dem Lampenkopf Etikett angegeben. 4. die Installation und Wartung sollte von professionellen Technikern durchgeführt werden. 		